

进入网址: <http://localhost:631>

(1) 选择 printer>add printer 进行 add printer 的配置, 登录:

Username: root

password: rootpassword (先设置好 root 的密码)

会出现如下添加打印机的界面:

Add Printer

Connection:	
	Examples: http://hostname:631/ipp/ http://hostname:631/ipp/port1 ipp://hostname/ipp/ ipp://hostname/ipp/port1 lpd://hostname/queue socket://hostname socket://hostname:9100 See " NetworkPrinters " for the correct URI to use with your printer.

输入:

[socket://hostname:9100](#) 即可, hostname 可以输网络打印机的 ip 地址, 如:

[socket://192.168.1.102:9100](#)

(2) 然后会进入如下关于打印机描述的界面:

Add Printer

Name:	(May contain any printable characters except "/", "#", and space)
Description:	(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")
Location:	(Human-readable location such as "Lab 1")
Connection:	socket://192.168.1.102:9100
Sharing:	Share This Printer

(3) 输入相应的描述，进入以下选择打印机类型和型号的界面：

Add Printer

Name:	printer
Description:	HP CM1312
Location:	network
Connection:	socket://192.168.1.102:9100
Sharing:	Do Not Share This Printer
Make:	HP
Model:	
Or Provide a PPD File:	

(4) 查找相应的打印机和型号，add printer 即可，最后出现以下界面：

Set Default Options for printer [Banners](#) [Policies](#)

Banners

Starting Banner:	
Ending Banner:	

选择 defaults 选项即可，这样配置就完成了。

(5) 最后会出现你所设置的打印机的一些配置：（我这里用的是 hp CM1312 的打印机，由于没有 cm1312 的，选择了 cm1413 的）

[printer](#)(Idle,Accepting Jobs,Not Shared)

Description:	HP CM1312
Location:	network
Driver:	HP LaserJet cm1413fn pcl3, hpcups 3.12.4 (color)
Connection:	socket://192.168.1.102:9100
Defaults:	job-sheets=none, nonemedia=na_letter_8.5x11in

资料来源：<http://blog.sciencenet.cn/blog-499170-852159.html>